

Scheda tecnica prodotto Pulsante capacitivo a LED *



Tasto per il controllo delle porte automatiche

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Per il controllo di tutte le porte automatiche GEZE
- → Montaggio a incasso

Pulsante capacitivo a LED



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- → Pulsante capacitivo con illuminazione a LED di colore blu/rosso
- → Controllo igienico e di qualità con feedback visuale del comando di azionamento
- → Disponibile anche con dicitura in Braille tattile
- → Incorniciatura disponibile in vetro o plastica
- → Tipo di protezione IP69
- → Elevata durata di vita: oltre 100 milioni di cicli di accensione/spegnimento

DATI TECNICI

Nome di vendita	Pulsante capacitivo a LED *		
Dimensioni	100 x 100 x 10 mm		
Corrente assorbita	35 mA		
Uscita	Uscita transistor PNP		
Tipo di protezione	IP69		
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso		
Tipo di collegamento cavo	Cavo predisposto per l'allacciamento al morsetto a vite		
Lunghezza cavo di collegamento	200 mm		
Temperatura di esercizio	-30 - 80 °C		

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Pulsante capacitivo a LED *	Pulsante capacitivo con illuminazione a LED blu e dicitura in Braille tattile per il controllo delle porte automatiche. Classe di protezione IP69K	137529	nero	100 x 100 x 10 mm	Uscita transistor PNP
Tasto sensore a LED in vetro *	Pulsante capacitivo con illuminazione a LED blu per il controllo delle porte automatiche. Classe di protezione IP69K	143412	bianco	100 x 100 x 8 mm	Uscita transistor PNP

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Pulsante capacitivo a LED '



ACCESSORI

ANELLO DI MONTAGGIO TASTO SENSORE LED VETRO

Accessori per vetro sensore LED

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Tipo di montaggio
Anello di montaggio tasto sensore LED vetro	per tasto sensore LED vetro 143412	184805	Montaggio a vista

ANELLO DI MONTAGGIO PULSANTE DI APERTURA A LED

Accessori per sensore LED standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Tipo di montaggio
Anello di montaggio piatto	per tasto sensore LED 137529	139009	Montaggio a vista
Anello di montaggio alto	per tasto sensore LED 137529	139010	Montaggio a vista

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-26T14:42:33Z

^{*} I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.