Scheda tecnica prodotto

RWA 105 NT *

Sistema di apertura e di bloccaggio per facciate continue

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione naturale, sistema di evacuazione fumo e calore, dispositivo di evacuazione naturale di fumo e calore
- Apertura e blocco di finestre verso l'interno, con ante a vasistas, a sporgere e a battente in facciate a traverse e montanti
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo

RWA 105 NT *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema con attuatore ad asta filettata E 250 NT e un set di console con blocco
- Bloccaggio meccanico doppio sul bordo di chiusura principale mediante l'attuatore tubolare
- Richiede pochissimo spazio sul telaio
- Ampia larghezza di apertura, con corsa del mandrino ridotta, in meno di 60 secondi
- Possibilità di utilizzo in modalità Synchro con due attuatori per anta larga
- IQ windowdrive: puleggia motrice intelligente
- Collaudato come evacuatore di fumo e calore naturale (SHEV) sec. EN 12101-2

DATI TECNICI

Nome di vendita	RWA 105 NT *
Ingombro (min.)	Infisso: 18 mm, anta: 38 mm, altezza max. montanti-traversa 125 mm
Dimens. consentite bordo di chius. princ. Solo per telaio in legno e alluminio	A seconda della corsa
Dimens. consentite bordo di chius. princ. Solo per telaio in mat. sintetico	A seconda della corsa
Dimens. consentite bordo di chius. princ. Syncro per telaio in legno e alluminio	A seconda della corsa
Dimens. consentite bordo di chius. princ. Syncro per telaio in mat. sintetico	A seconda della corsa
Altezza anta per Solo e Syncro	A seconda della corsa
Forza di spinta (max.)	750 N
Forza di spinta	750 N
Forza di trazione	750 N
Peso netto all'origine (max.)	30 kg/m²
Tensione in esercizio	24 V (da +30 % a -20 %)
Tensione di esercizio	24 V DC
Corrente assorbita	1 A
Assorbimento elettrico secondo il campo di applicazione	Ventilazione (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A
Assorbimento di potenza	22 W
Ondulazione residua	20 %
Durata d'accensione	30 %
Lunghezza cavo di collegamento	2 m
Sezione filo min.	0.75 mm²
Numero di cavi	4 cavi
Temperatura di esercizio	-5 - 75 °C
Tipo di protezione	IP65
Classe di protezione	III
Bloccaggio e squadra addizionale	Sì
Fermo finecorsa in posizione estesa	Trasduttore di corsa interno
Fermo finecorsa in posizione retratta	Trasduttore di corsa interno

RWA 105 NT *

Disinserimento per sovraccarico	Sì
SHEV collaudato	Sì
Abilitato KNX	Sì
Finestra vasistas con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Sì
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Sì
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Sì

COLLEGAMENTO IN RETE

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Corsa	Tensione di esercizio
RWA 105 NT *		153235	secondo RAL	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153640	EV1	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153230	EV1	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153663	EV1	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153234	bianco RAL 9016	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro – versione speciale *	Configurabili: Corsa, lunghezza cavo, colore. Contiene 2 attuatori E 250 NT	153669	secondo RAL		24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153665	secondo RAL	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153238	secondo RAL	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153667	bianco RAL 9016	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153236	EV1	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT		153232	secondo RAL	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153664	bianco RAL 9016	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153662	secondo RAL	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153237	bianco RAL 9016	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153668	secondo RAL	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153666	EV1	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	Contiene 2 attuatori E 250 NT	153661	bianco RAL 9016	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT – versione speciale *	Configurabili: corsa, lunghezza cavo, colore	153239			24 V DC
RWA 105 NT *		153233	EV1	150 mm	24 V DC

RWA 105 NT *

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Corsa	Tensione di esercizio
RWA 105 NT *		153231	bianco RAL 9016	100 mm	24 V DC

ACCESSORI

VALIGETTA PER MESSA IN FUNZIONE IQ WINDOWDRIVE

Per la messa in funzione e l'impostazione dei parametri dell'attuatore per finestre IQ windowdrive

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione
Valigetta per messa in funzione GEZE IQ windowdrive	per la messa in funzione di attuatori per finestre da 24 V e per l'impostazione parametri degli attuatori IQ windowdrive in combinazione con ST 220	142586	color argento	100 - 240 V AC

IQ BOX KNX

Modulo di interfaccia per il collegamento degli attuatori per finestre Slimchain, Powerchain, E 250 NT ed F 1200+ nel modulo KNX dell'edificio

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
IQ box KNX	Variante guida DIN (ingombro 18 mm/1 divisione) Per ogni finestra (anche con applicazioni Syncro e con attuatori di bloccaggio) è necessario un IQ box KNX.	164437	18 x 98 x 62 mm	Montaggio a vista, Montaggio a incasso
IQ box KNX	Variante per montaggio a incasso. Per ogni finestra (anche con applicazioni Syncro e con attuatori di bloccaggio) è necessario un IQ box KNX.	164443	50 x 45 x 19 mm	Montaggio a vista, Montaggio a incasso

RWA 105 NT *

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

Alimentatore da 24 V per installazione su guida DIN

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Alimentatore NT 1,5 A-24 V HS	Tensione d'uscita 24 V DC / L x H x P: 35 x 90 x 58 mm / Montaggio su guida DIN, 2 unità di separazione	151425	nero	35 x 90 x 58 mm	230 V AC

ALIMENTATORE NT 2,5 A-24 V HS *

Alimentatore da 24 V per installazione su guida DIN

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Alimentatore NT 2,5 A-24 V HS *	Tensione d'uscita 24 V DC / L x H x P: 52 x 90 x 58 mm / Montaggio su guida DIN, 3 unità di separazione	151424	nero	52 x 90 x 58 mm	230 V

ALIMENTATORE NT 6,25 A-24 V HS *

Alimentatore da 24 V per installazione su guida DIN

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Alimentatore NT 6,25 A-24 V HS *	Tensione d'uscita 24 V DC / L x H x P: 72 x 95 x 66,5 mm / Montaggio su guida DIN, 4 unità di separazione	192113	grigio	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/- 10%

RWA 105 NT *

ST 220

Terminale di servizio per l'impostazione parametri senza fili e cablata di soluzioni di porte e finestre GEZE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Terminale di servizio ST 220	Per impostazione parametri e diagnosi di TZ 320, TE 220, porte automatiche, attuatori IQ windowdrive e THZ N4, THZ Comfort N4, alimentazione a batteria con 4x celle AAA (non comprese nella fornitura), indicazione del testo in chiaro su display illuminato, tastiera a membrana per i comandi / Le modifiche ai parametri degli automatismi GEZE devono essere effettuate esclusivamente da esperti autorizzati dal produttore (GEZE) ai sensi della DIN 18650/EN 16005	087261	blu	80 x 125 x 37 mm	24 V

IQ GEAR *

Interfaccia per il controllo degli attuatori per finestre Slimchain, Powerchain ed E 250 NT nella modalità di aerazione

Denominazione	Descrizione	N. ident.
IQ gear *	Interfaccia per il controllo degli attuatori per finestre Slimchain, Powerchain ed E 250 NT nella modalità di aerazione	151959

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.